



Kısa bilgi Duman alarm cihazı Ei6500-OMS

Kişisel güvenliğiniz için, dairenize Ei6500-OMS tipi duman alarmı takılmıştır. Bu duman alarmı, yangın durumunda hayatınızı kurtarabilir! Lütfen bu belgeyi kullanım kılavuzu ile birlikte iyi bir yerde saklayın.

1 Büyük test/sessiz düğmesi

Büyük test ve sessize alma düğmesi, yerden bir süpürge sapı veya şemsiye ile çalıştırılabilir. Böylece, örneğin yemek pişirme buharından kaynaklanan yanlış alarmlar hızlı bir şekilde kapatılabilir.

2 Duman giriş açıklıkları

50 cm'lik bir alanda, dumanın dedektöre girmesini engelleyen hiçbir nesne bulunmamalıdır. Kuru- lum sırasında zaten mevcut olan yapılar, duvarlar vb. istisna teşkil eder.

3 LED

Duman alarm cihazının LED'i, cihaz arızalıysa veya duman girişi engellenmişse yanıp söner. Normal çalışma durumunda LED yanıp sönmez. Arka tarafta olası yanıp sönme sinyallerine ilişkin bir özet bulabilirsiniz.

4 Ses vericisi

Her ayın 16. günü, duman dedektörünüz saat 15 ile 17 arasında hafif bir kontrol sesi çıkarır.

Ses "klik" gibi bir ses çıkarır ve çok hafiftir – çoğu zaman duyulmaz bile.

Önemli: Bu ses, duman dedektörünün kendi kendini test ettiğini gösterir.

Her şey yolunda – hiçbir şey yapmanız gerekmez.

Sinyal özeti Ei6500-OMS

Avantajınız:

Ei6500-OMS, tam uzaktan denetim için tasarlanmış bir duman alarmıdır. Bu, tüm işlevsel alarm bilgilerinin uzaktan okunabileceği anlamına gelir. Böylece, denetim amacıyla daireye girmeye gerek kalmaz.

İpucu: Kendinizi ve ailenizi alarm sesine alıştırmak için duman alarm cihazınızı düzenli olarak kendiniz test etmenizi öneririz. Büyük test düğmesini basılı tutmanız yeterlidir.

Sinyal cihazının olası sinyalleri

	normal çalışma Normal çalışma sırasında alarm cihazı görünür veya duyula bilir sinyaller vermez.
1x Yanıp sönme / yükselen alarm sesi 	fonksiyon testi Test düğmesi basılı tutulduğu sürece sinyal verilir.
1x Yanıp Sönme / Alarm Sesi 	Alarm Sinyal, dedektörün duman odasında duman kalmayıncaya kadar verilir. Alternatif olarak, test düğmesine basarak dedektör 10 dakika boyunca sessize alınabilir.
1x Klack 	Ses vericinin kendi kendine testi Her ayın 16'sında, duman alarm cihazı saat 15 ile 17 arasında "klik" sesi gibi kısa bir kontrol sesi çıkarır.
5 kez yanıp sönme 	Alarm cihazının 50 cm yarıçapındaki engel Sinyal cihazı 50 cm yarıçapında bir engel tespit etti. Engeli kaldıramazsanız, test düğmesine basarak LED sinyalini kapatabilirsiniz.
5 kez yanıp sönme / 5 kez bip sesi 	Sinyal cihazı tamamen kapalı Sinyal cihazı tamamen kapalıdır. Çalışır hale getirmek için kapağı çıkarın.
2 kez yanıp sönme / 2 kez bip sesi 	Sensör hatalı Alarm cihazı arızalıdır, cihazın değiştirilmesi gerekir. Bunun için yetkili birime başvurun. Test düğmesine basarak sesli sinyal 12 saat boyunca susturulabilir.
1x Yanıp Sönme / 1x Bip Sesi 	Pil seviyesi Pil voltajı düşük, cihaz değiştirilmelidir. Bunun için yetkili birim ile iletişime geçin. Test düğmesine basarak sesli uyarı 12 saat boyunca kapatılabilir.
2 kez yanıp sönme 	Ses verici hatırı Sinyal cihazı arızalıdır, cihazın değiştirilmesi gerekmektedir. Bunun için yetkili birime başvurunuz.